# **Datenblatt**


## TR UNI.X223 DGV.K


# FRISCH-Licht®


### Technische LED-Beleuchtung


# LED-Treiber zu EDL 2223A.168xL und QDL 5223A.168xL











#### Systembild













Trei	hor	dat	on
1161	nei	uaı	en.

# **Elektrotechnik**

Eingangsspannung / Netzfrequenz AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz 198-264 V / 170-276 V Eingangsspannung AC / DC Einschaltstrom ≤21A/180us Max. Anzahl EVG an Sicherungsautomat 10A / 16A (B) 22 / 36

Max. Anzahl EVG an Sicherungsautomat 10A / 16A (C) 37 / 60 Stoßspannungsfestigkeit (L/N) - Erde 1.5KV Stoßspannungsfestigkeit (L/N)

Ausgangsspannung 27-45 V U-OUT (Arbeitsspannung) 55 V bis 700 mA Ausgangsstrom Rippelstrom (100Hz) ±3% Ausgangsleistung bis 31,5 W Galvanische Trennung **SELV** Dimmbar Nein

voreingestellt. Ausgangsstrom (Standard)

Lebensdauer (T<sub>a</sub> 25 °C)

### Maße & Gewichte

Lochmaßabstände L x B 88 x 35 mm Gewicht 0,090 kg

Maße L 191,6 mm; B 44 mm;

H 23 mm;

350 mA

50000 Stunden

Leitungsquerschnitt Eingang/Ausgang 0,5-1,5 / 0,5-1,5 mm<sup>2</sup>

Abisolierlänge Eingang/Ausgang 8 / 8 mm

### Material & Betriebsbedingungen

Gehäusematerial Kunststoff Umgebungstemperaturbereich T<sub>a</sub> -20 °C bis +45 °C

Max. Temperatur am Messpunkt T<sub>c</sub> +80 °C

# Ausschreibungstext

## TR UNI.X223 DGV.K

LED-Treiber zu EDL 2223A.168xL und QDL

5223A.168xL.

bis 350 mA, 1600 lm, 13 W,

Multipower, geeignet für Durchgangsverdrahtung und

Notlichtanlagen (AC/DC), Eingangsspannung 220-240 V, Eingangsspannung AC 198-264 V, Eingangsspannung DC 170-276 V, Ausgangsspannung 27-45 V,

voreingestellt. Ausgangsstrom 350 mA,

Rippelstrom ±3%,

Sicherungsautomat B 16A: 36, Sicherungsautomat C 16A: 60,

max. Leitungslänge zu LED-Modul: 5m, Lebensdauer (Tq 25 °C) 50000 Stunden. Schutzklasse II, SELV, Schutzart IP20,

Länge 191,6 mm, Breite 44 mm, Höhe 23 mm, Gewicht

0,093 kg,

Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.

ENEC zertifiziert.

Fabrikat: FRISCH-Licht® Typ: TR UNI.X223 DGV.K

### **Optional**

Weitere Informationen finden Sie auf dem Treiber.