
# **Datenblatt**

## TR UNI.2016MP DA.DGV


### LED-Treiber zu ELP41 2016MP.408xL











#### Systembild













4kV

59 V

≤ 3%

SFI V

DALI2

300 mA

100000 Stunden

10. Nov / 08. Sep mm

bis 40 W

10-54 V

bis 1050 mA

Troi	hore	laten

## **Elektrotechnik**

Eingangsspannung / Netzfrequenz

AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Eingangsspannung AC / DC

198-264 V / 176-275 V

Einschaltstrom

5A 50µsec

Max. Anzahl EVG an Sicherungsautomat 10A / 16A (B)

Max. Anzahl EVG an Sicherungsautomat 10A / 16A (C)

52 / 85

Stoßspannungsfestigkeit (L/N) - Erde

2kV

Stoßspannungsfestigkeit (L/N) - Erde
Stoßspannungsfestigkeit (L/N)
Ausgangsspannung

U-OUT (Arbeitsspannung) Ausgangsstrom

Rippelstrom (100Hz)
Ausgangsleistung
Galvanische Trennung

Dimmbar

voreingestellt. Ausgangsstrom (Standard)

Lebensdauer ( $T_q$  25 °C)

#### Maße & Gewichte

 Lochmaßabstände L x B
 25 x 37 mm

 Gewicht
 0,160 kg

 Maße
 L 132 mm; E

Maße L 132 mm; B 79 mm; H 30 mm;

Leitungsquerschnitt Eingang/Ausgang 2,5 / 1,5 mm²

Abisolierlänge Eingang/Ausgang

### Material & Betriebsbedingungen

Gehäusematerial Kunststoff Umgebungstemperaturbereich  $T_a$  -25 °C bis +50 °C

Max. Temperatur am Messpunkt  $T_c$  +85 °C

# Ausschreibungstext

#### TR UNI.2016MP DA.DGV

LED-Treiber zu ELP41 2016MP.408xL. bis 700 mA, bis 4.000 lm, bis 33 W,

DALI2, PUSH/SWITCH, CLO Ready, Multipower, geeignet für Durchgangsverdrahtung und

geeignet für Durchgangsverdrahtung und

Notlichtanlagen (AC/DC), Eingangsspannung 220-240 V, Eingangsspannung AC 198-264 V, Eingangsspannung DC 176-275 V, Ausgangsspannung 10-54 V,

voreingestellt. Ausgangsstrom 300 mA,

Rippelstrom ≤ 3%,

Sicherungsautomat B 16A: 50, Sicherungsautomat C 16A: 85,

max. Leitungslänge zu LED-Modul: 5m, Lebensdauer (Tq 25 °C) 100000 Stunden. Schutzklasse II, SELV, Schutzart IP20,

Länge 132 mm, Breite 79 mm, Höhe 30 mm, Gewicht

0,164 kg,

Umgebungstemperatur Ta -25 °C bis +50 °C.

ENEC zertifiziert.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: TR UNI.2016MP DA.DGV

#### **Optional**

Weitere Informationen finden Sie auf dem Treiber.