

TR UNI.2022 CAS.ZE

LED-Treiber zu BLP41 2022MA.678xL

bis 43 Watt, bis 6.700 Lumen.

Konstantstrom LED- Treiber CASAMBI/Bluetooth steuerbar über App, geeignet für Notlichtanlagen, PUSH/SWITCH.

Ausgangsstrom kann über DIP-Schalter (18-stufig) eingestellt werden.

350-1200 mA 11,9-43 W 1900-6700 lm

Primärseitig Wechselspannung

(AC 99 V – 264 V),

Gleichspannung

(DC 170 V – 276 V),

Sekundärseitig Gleichspannung

(DC 10 V – 53 V) 350 - 1200 mA,

voreingestellt. Ausgangsstrom (Standard): 350mA,

Rippelstrom: ≤ 3 %,

Leitungsschutzschalter: 19 x B 10 A,

Leitungsschutzschalter: 30 x B 16 A,

Leitungsschutzschalter: 31 x C 10 A,

Leitungsschutzschalter: 51 x C 16 A,

Geeignet für Leuchten der

Schutzklasse II. Schutzart IP20.

Max. Leitungslänge zu LED-Modul: 5 m.

Länge: 124 mm,

Breite: 79 mm,

Höhe: 22 mm.

SELV, ENEC zertifiziert

Fabrikat: FRISCH-Licht®

Typ: TR UNI.2022 CAS.ZE